

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER TN-2000

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset) , gehen Sie bitte wie folgt vor:

- **Schalten Sie Ihr Brother DCP Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste OPTION am Gerät**
- **Danach drücken Sie die START-Taste**
- **Sofort die Pfeiltasten ▼ ▲ verwenden, bis "10" im Display erscheint, danach sofort Eingabe-Taste (für Starter Toner) oder Pfeiltasten ▼ ▲ verwenden, bis "11" im Display erscheint, danach sofort Eingabe-Taste (für Standard Toner) drücken**
- **Schließen Sie die Frontklappe wieder**

Damit haben Sie das DCP Gerät mit einem Brother TN-2000 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

Brother TN-2000 Toner Reset für Brother Fax Geräte

Für einen manuellen Toner Reset des Brother Fax, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Brother Fax ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste OPTION ein mal (1x)**
- **"Trommel wechseln 1. Ja 2. Nein" erscheint im Display <--- nichts auswählen, sofort mit dem nächsten Schritt weitermachen**
- **Drücken Sie die Stern-Taste (*)**
- **Drücken Sie schnell die 1-Taste dann die 0-Taste für Starter Toner oder Drücken Sie die 1-Taste dann die 1-Taste für Standard Toner**
- **Schließen Sie die Frontklappe Ihres Brother Fax wieder**

Damit haben Sie das Fax Gerät mit einem Brother TN-2000 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

Brother TN-2000 Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte , befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus**
- **Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL Geräts**
- **Drücken Sie die GO-Taste am Gerät und schalten den Netzschalter ein**
- **Halten Sie die Taste GO solange gedrückt, bis die TONER/DRUM/PAPER LEDs leuchten**
- **Lassen sie die GO-Taste los**
- **Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x (TONER/DRUM/PAPER LEDs leuchten)**
- **Drücken Sie die GO-Taste schnell 6x (Standard Toner)**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-2000 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

Brother TN-2000 Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe des Brother MFC Geräts**
- **Drücken Sie die Taste OPTION**
- **Anschließend drücken Sie schnell die STERN (*)-Taste am Gerät**
- **Sofort die 1-Taste dann 0-Taste über die Tastatur eingeben für Starter Toner oder die 1-Taste dann nochmal die 1-Taste über die Tastatur eingeben für Standard Toner.**
- **Frontklappe schließen**

Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-2000 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de