

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER FAX-2825 ML

Nach einem Toner Wechsel mit einem TN-2000 an Ihrem Brother Fax 2825 ML wird ein manueller Toner Reset notwendig. In folgender Anleitung erfahren Sie, wie Sie den Toner zurücksetzen.

1. Schalten Sie zunächst Ihr Faxgerät ein.
2. Öffnen Sie dann die Frontklappe des Brother Fax 2825 ML.
3. Betätigen Sie 1x die Taste OPTION.
4. Das Display zeigt nun "Trommel ersetzt?1.Ja2.Nein" Die Meldung übergehen und sofort fortfahren.
5. Drücken Sie sofort 1x die Sterntaste.
6. Drücken Sie für einen Starter Toner sofort 1x die "1" und 1x die Null oder für einen Standard Toner 2x die "1" auf der Fax tastatur.

Sie haben den Toner Reset damit ausgeführt und können die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de