

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER FAX-2825

**Nach dem Toner Wechsel mit einem TN-2000 an Ihrem Brother Fax 2825 sollten Sie einen manuellen Toner Reset durchführen. Wie Sie den Toner zurücksetzen müssen zeigt die unten stehende Anleitung.**

- 1. Im ersten Schritt schalten Sie Ihr Faxgerät an.**
- 2. Öffnen Sie dann die Klappe an dessen Vorderseite.**
- 3. Drücken Sie anschließend ein Mal die Taste OPTION.**
- 4. Nun erscheint im Display "Trommel ersetzt?1.Ja2.Nein". Ignorieren Sie diese Meldung und fahren Sie schnell fort.**
- 5. Sofort 1x die Sterntaste betätigen.**
- 6. Dann direkt schnell 1x die "1" und 1x die "Null" für einen Starter Toner ODER 2x die "1" für einen Standard Toner betätigen.**

**Sie können die Klappe dann wieder schließen. Das Zurücksetzen des Toners wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)