

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1600 E

Möchten Sie nach einem Toner Wechsel mit TN-7600 an Ihrem Brother HL-1600 E den Toner zurücksetzen (Toner Reset) gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Brother HL-1600 E am Netzschalter ausschalten.
2. Danach bitte die Frontklappe öffnen.
3. Die GO Taste drücken und halten, während Sie den Drucker wieder einschalten.
4. Halten Sie die Taste so lange, bis drei LEDs (Paper, Drum und Toner) am Gerät leuchten.
5. Die GO Taste dann kurz loslassen, sodass die LEDs ausgehen.
6. Sofort 2x schnell die GO Taste drücken. Die LEDs brennen dann wieder.
7. Dann sofort 6x schnell die GO Taste drücken, sodass die LED "Paper" blinkt.

**Der Reset ist abgeschlossen. Nun die Frontklappe schließen.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)