

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1600 NTR

Nach dem Wechsel des Toner TN-7600 an Ihrem Brother HL-1600 NTR ist ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) nötig. Gehen Sie laut folgender Anleitung vor.

- 1. Den Drucker am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Am Gerät anschließend die Frontklappe öffnen.**
- 3. Am Brother HL-1600 NTR die GO Taste drücken und gedrückt halten. Dabei das Gerät einschalten.**
- 4. Die GO Taste so lange halten, bis die LEDs für Paper, Drum und Toner leuchten.**
- 5. Dann die Taste kurz loslassen, sodass diese LEDs ausgehen.**
- 6. Direkt 2x schnell die GO Taste drücken damit die LEDs wieder angehen.**
- 7. Sofort 6x schnell die GO Taste betätigen. Die "Paper" LED blinkt dann.**

Der Reset ist damit abgeschlossen. Schließen Sie die Frontklappe, damit das Gerät aufheizt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de