

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1670 N

Durch einen manuellen Toner Reset (Toner zurücksetzen) nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1670 N stellen Sie dessen volle Einsatzfähigkeit wieder her. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Als Erstes muss das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet werden.**
- 2. Dann müssen Sie dessen Frontklappe öffnen.**
- 3. Nun betätigen und halten Sie den GO Button am Brother HL-1670 N und schalten diesen wieder ein.**
- 4. Halten Sie nun den Button, bis die LEDs für "Paper, Toner und Drum" an Ihrem Drucker leuchten.**
- 5. Lassen Sie den Button dann kurz los, damit diese erlöschen.**
- 6. Jetzt müssen Sie 2x schnell den GO Button betätigen. Dadurch leuchten die LEDs wieder auf.**
- 7. Nun müssen Sie 6x schnell den GO Button drücken, sodass die "Paper" LED blinkt.**

Damit ist der Reset schon ausgeführt und Sie dürfen die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)