

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-2215

**Für einen Wechsel des Toners TN-2210 an Ihrem Brother HL-2215 Drucker, bei dem Sie anschließend einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) durchführen, gehen Sie bitte vor, wie in folgender Anleitung beschrieben:**

- 1. Schalten Sie Ihren Brother HL-2215 zunächst aus.**
- 2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.**
- 3. Halten Sie dann den GO-Button am Drucker gedrückt, während Sie ihn einschalten.**
- 4. Warten Sie bis die LEDs "Toner", "Drum" und "Paper" leuchten.**
- 5. Lassen Sie den Button dann kurz los (die LEDs erlöschen)**
- 6. Direkt im Anschluss Go Button 2 Mal schnell drücken (sodass die LEDs wieder leuchten).**
- 7. Dann den Button 6 Mal schnell drücken, sodass die "Paper" LED blinkt.**
- 8. Dann die Klappe wieder schließen, damit das Gerät aufheizen kann.**

**Der Toner Reset ist durchgeführt.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)