

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-630

Nach dem Wechsel des Toners am Brother HL-630 mit einem TN-100 steht ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) an. Gehen Sie nach folgender Anleitung vor.

- 1. Zunächst das Gerät ausschalten. Dann die Frontklappe öffnen**
- 2. Jetzt den GO Button drücken und halten und das Gerät wieder einschalten.**
- 3. Den GO Button halten bis die drei LEDs für "Drum, Paper und Toner" aufleuchten.**
- 4. GO Button kurz loslassen, dann gehen die LEDs aus.**
- 5. Sofort 2 mal schnell den GO Button drücken, die LEDs leuchten dann wieder.**
- 6. Nun sofort 6 mal schnell den GO Button drücken. Die LED "Paper" blinkt dann.**

Damit ist der Toner Reset durchgeführt und Sie können die Klappe schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de