

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-630 WINDOWS AS

Um nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-630 Windows AS einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) durchzuführen, halten Sie sich an folgende Anweisungen:

1. Zunächst den Drucker am Netzschalter ausmachen.
2. Dann die Frontklappe am Brother HL-630 Windows AS öffnen.
3. Jetzt den GO Button drücken und halten, während Sie den Drucker einschalten.
4. Diesen Button so lange halten, bis drei LEDs aufleuchten: "Paper, Toner und Drum".
5. Nun kurz den GO Button loslassen, sodass die Lampen erlöschen.
6. Sofort 2x schnell den GO Button drücken, damit die LEDs wieder angehen.
7. Sofort 6x schnell den GO Button betätigen, dann blinkt die LED "Paper".

Damit ist der Reset beendet. Schließen Sie die Klappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de