

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-700

Nach dem Toner Wechsel eines TN-200 an Ihrem Brother HL-700 müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Wie das geht, zeigt folgende Anleitung.

- 1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie am Drucker die Frontklappe.**
- 3. Drücken und halten Sie am Gerät die Taste GO. Schalten Sie es ein.**
- 4. Halten Sie die Taste, bis die drei LEDs "Paper, Toner und Drum" leuchten.**
- 5. Lassen Sie die Taste GO kurz los, bis die Lampen ausgehen.**
- 6. Drücken Sie dann 2 mal schnell die GO Taste, damit die LEDs wieder angehen.**
- 7. Betätigen Sie nun 6 mal schnell die Go Taste. Dann blinkt die LED "Paper".**

Schließen Sie die Klappe, der Reset ist beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de