

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-730 PLUS

Einem Wechsel des Toners TN-200 muss ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) folgen. Gehen Sie bei Ihrem Brother HL-730 Plus dazu vor, wie in folgender Anleitung beschrieben.

- 1. Den Drucker am Netzschalter ausmachen.**
- 2. Die vordere Geräteklappe am Drucker öffnen.**
- 3. Den Button GO drücken und halten und den Drucker einschalten.**
- 4. Den Button GO am Brother HL-730 Plus so lange halten, bis drei LEDs leuchten (Drum, Paper und Toner).**
- 5. Jetzt den Button GO kurz loslassen, bis diese LEDs erlöschen.**
- 6. Dann schnell 2 mal den GO Button drücken. Die LEDs. leuchten daraufhin wieder auf.**
- 7. Nun schnell 6 mal den GO Button drücken. Dann blinkt nur die LED "Paper".**

Somit ist der Toner Reset ausgeführt. Schließen Sie die Klappe am Gerät.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de