

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-P 2500

Mit der folgenden Anleitung führen Sie nach einem Toner Wechsel eine Toner Reset an Ihrem Brother HL-P 2500 ganz einfach selbst durch (Toner zurücksetzen).

- 1. Schalten Sie Ihren Drucker zuerst am Netzschalter ab.**
- 2. Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother HL-P 2500**
- 3. Betätigen und halten Sie dann den Button GO am Drucker und schalten Sie diesen wieder an.**
- 4. Halten Sie den Button, bis die 3 LEDs "Toner, Drum und Paper" am Drucker leuchten.**
- 5. Lassen Sie den Button nun kurz los. Dadurch erlöschen die LEDs.**
- 6. Drücken Sie fort 2 mal den GO Button. Die LEDs gehen wieder an.**
- 7. Drücken Sie dann sofort 6 mal den GO Button, woraufhin die LED "Paper" blinkt.**

Nun ist der Resetvorgang beendet. Schließen Sie die Frontklappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de