

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-P 2600

Machen Sie nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-P 2600 unbedingt einen Toner Reset. Wie Sie den Toner zurücksetzen, zeigt folgende Anleitung.

- 1. Den Brother HL-P 2600 am Netzschalter abschalten.**
- 2. Nun dessen Frontklappe öffnen.**
- 3. Jetzt die Taste GO betätigen und festhalten, dabei den Drucker einschalten.**
- 4. Taste halten, bis LEDs "Drum, Paper und Toner" leuchten.**
- 5. Taste kurz loslassen, sodass diese erlöschen.**
- 6. Nun Taste GO 2x schnell drücken - LEDs leuchten wieder.**
- 7. Jetzt Taste GO 6x schnell betätigen - LED "Paper" blinkt jetzt.**

Reset ist abgeschlossen. Bitte die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de